

## Systemkonzept

Die Duratec POS S15 vereint Sicherheit, Effizienz und Flexibilität mit leichter Bedienung und einfacher Programmierung zu einem äußerst günstigen Preis - die ideale stationäre Kassensystemlösung für kleine bis mittelgroße Betriebe.

Bewirtungsbelegdruck mit automatischer Adressabfrage und intuitive Tischsplit- und Tischtransfer-Funktionen sind nur einige der zahlreichen praxiserprobten Funktionen, die sichere und effiziente Abläufe garantieren.

Drei Preise pro Artikel, Artikel mit freier Preiseingabe, Happy-Hour- oder Zutaten-Funktionen geben Ihnen unter anderem die nötige Flexibilität, um auf unterschiedliche Kundengruppen und individuelle Kundenwünsche zu reagieren.



## Hardware

Technische Daten des Duratec POS S15 Kassensystems	
<b>Displaydiagonale</b>	38,1 cm (15")
<b>Displayart</b>	TFT-LCD
<b>Displaybeleuchtung</b>	CCFL-Hintergrundbeleuchtung
<b>Displaygröße (aktiv)</b>	30,4 x 22,8 cm
<b>Displayauflösung</b>	1024 x 768 Pixel
<b>Farben</b>	bis zu 65.536
<b>Eingabe</b>	analog-resistiver 5-Draht Touchscreen
<b>Gehäuse</b>	schwarz pulverbeschichtetes Vollmetallgehäuse
<b>Standfuß</b>	schwarz; aus pulverbeschichtetem Aluminium
<b>Prozessor</b>	Marvell ARMADA 168, 1066 MHz
<b>Arbeitsspeicher</b>	512 MB DDR2-RAM
<b>Cache</b>	1 MB SRAM
<b>Massenspeicher</b>	4 GB Flashspeicher
<b>Netzwerk</b>	10/100 Base-T; Ethernet Netzwerkunterstützung ab Softwareversion D/A/CH Gastro 1.4.0.0 verfügbar. Für die Verwendung der Duratec MobileApp als mobiles Bestellterminal sind Zusatzlizenzen erforderlich. Maximale Anzahl unterstützter MobileApp Geräte je Netzwerk: 5
<b>USB-Schnittstellen</b>	8x USB 2.0; Anschlusstyp A; davon 2 an der linken Seite
<b>Serielle Schnittstellen</b>	6x RS232; Anschlusstyp RJ45; für Zusatzgeräte
<b>Kassenschubladen-Schnittstellen</b>	RJ12-Anschluss zum Anschluss einer Kassenschublade
<b>Audio-Anschluss</b>	3,5 mm Klinke; Stereo; für Lautsprecher



Technische Daten des Duratec POS S15 Kassensystems	
<b>Bedienerschloss-Anschluss</b>	3,5 mm Klinke; für Schlosssystem Duratec L20
<b>SD-Karten-Steckplatz</b>	für SD-Karten bis 4 GB und SDHC-Karten bis 32 GB
<b>SIM-Karten-Steckplatz</b>	für Standard-Mini-SIM-Karten (25 x 15 mm) - ab Geräteversion 1.11
<b>Lautsprecher</b>	Mono; 2 W
<b>Stromversorgung</b>	durch externes Netzteil PS61; im Standfuß integriert
<b>Pufferbatterie</b>	zur dauerhaften Stromversorgung des Caches
<b>Leistungsaufnahme</b>	18 W im Normalbetrieb ohne externe Verbraucher 0,4 W im Standby
<b>Temperatur</b>	Lagerung: -10 bis 50 °C Betrieb: 0 bis 40 °C
<b>Maße (B x H x T)</b>	siehe Zeichnungen
<b>Gewicht</b>	circa 9,5 kg
<b>Zulassung</b>	CE

Technische Daten des Netzteils PS61	
<b>Eingangsspannung</b>	100 bis 240 V Wechselspannung
<b>Ausgangsspannung</b>	+ 24 V Gleichspannung
<b>Ausgangsstrom</b>	maximal 3,75 A
<b>Ausgangsleistung</b>	maximal 90 W
<b>Leistungsaufnahme</b>	maximal 93 W
<b>Leerlaufverlust</b>	0,3 bis 0,5 W
<b>Temperatur</b>	Lagerung: -40 bis 85 °C Betrieb: 0 bis 40 °C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	Betrieb: 5 bis 95 %, nicht kondensierend
<b>Maße (B x H x T)</b>	145 x 60 x 32 mm
<b>Gewicht</b>	450 g
<b>Zulassungen</b>	CE, UL 60950-1

## Software

Technische Daten der Duratec-POS-Software	
<b>Artikelanzahl</b>	2.000
<b>Warengruppen</b>	90
<b>Preise</b>	3 (Normalpreis, Personalpreis, Happy-Hour-Preis)
<b>Bediener</b>	50
<b>Tischspeicher</b>	200
<b>Kassen pro Verbund</b>	6
<b>Drucker pro Verbund</b>	5
<b>Funktionsumfang</b>	Sortiergruppen für drei Gänge intuitive Artikelauswahl über Buttonebenen



Technische Daten der Duratec-POS-Software	
<b>Funktionsumfang</b>	drei Ebenen für Schnelldreher
	Personalpreis
	Happy-Hour-Funktion
	Bewirtungsbelegdruck mit automatischer Adressabfrage
	Hausbon
	acht Finanzwege
	Trinkgeldfunktion
	drei Rabatttypen (Einzelrabatt in %, Rabatt auf Rechnungssumme in %, Absolutrabatt)
	Rechnungsspeicher für die letzten 200 Rechnungen
<b>bonVito</b>	uneingeschränkte Unterstützung des bonVito Online-Marketing-instruments (kostenpflichtig - nähere Informationen und Preise unter <a href="http://www.bonvito.net">www.bonvito.net</a> )
<b>Fiskalisierung</b>	Das Kassensystem entspricht den Anforderungen der deutschen Finanzbehörden gemäß BMF-Schreiben vom 26.11.2010 und den Anforderungen der österreichischen Finanzbehörden gemäß Kas- senrichtlinie 2012.

## Lieferumfang

Duratec POS S15	
<b>Standardlieferumfang</b>	Duratec POS S15 Kassensystem
	Bedienerschloss Duratec L21 mit vier Bedienerschlüsseln
	fünf Schnittstellenabdeckungen (eine Schnittstellenabdeckung für die gesamte Schnittstellenleiste; jeweils zwei Schnittstellenabde- cungen für den SD-Karten- und SIM-Karten-Steckplatz)
	Standfuß S50
	Netzteil PS61
	Netzkabel
	Duratec-POS-Software mit Lizenz
	Sicherheits- und Installationshinweise
	Versandkarton
<b>Optionales Zubehör</b>	VESA-Wandhalterung



## Maße (in mm)

